



DS6MX คือเครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุกที่เป็น Keypad ใช้สำหรับการสั่งงานของระบบได้ในตัวเองสามารถแบ่งโซนของการตรวจจับได้ 6 โซน เครื่องควบคุมรุ่นนี้สามารถทำงานแบบอิสระ ซึ่งจะแสดงผลการเตือนออกมาในพื้นที่นั้นๆเอง และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องควบคุมรุ่น DS7400Xi สำหรับการดูแลและตรวจสอบเหตุการณ์ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเหมาะสำหรับอพาร์ทเมนท์ สำนักงานใหญ่ๆ หรือ หมู่บ้านต่างๆที่ต้องการการตรวจสอบเหตุการณ์จากศูนย์ส่วนกลาง

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

Outputs	
Alarm Relay:	Form "C" contacts rated at 3 A @ 28 VDC or 120 VAC
Solid-State:	Two DC current sinks, 250 mA maximum per output at 0.1 VDC saturation.
Power Requirements	
Current Draw:	20 mA standby, 70 mA alarm, 100 mA max (using programmable outputs adds up to an additional 500 mA).
Voltage (Input):	8.5 VDC to 15 VDC
Zone Characteristics	
EOL Resistors:	10 kΩ
Response Time:	300 ms

คุณสมบัติ

- เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบป้องกันการบุกรุกขนาด 6 โซน และสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณในการเปิด / ปิดระบบได้
- สามารถกำหนดรูปแบบการเตือนการบุกรุกในแต่ละโซนได้อิสระ
- สามารถตั้งรหัสผู้ใช้ได้ 4 รหัส , 1 Duress Code, และ 1 รหัส สำหรับใช้ในการสั่งเปิด / ปิดประตูหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สามารถกดปุ่มปุ่มเดียวเพื่อใช้ในการเปิดระบบได้
- สามารถกำหนดการหน่วงเวลาการทำงานจากระบบได้อย่างอิสระ
- สามารถส่งเสียงเตือนได้ในตัว
- มีการเตือนการทำลายของอุปกรณ์ในตัว
- สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่มีอุปกรณ์ Detector อยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมใช้งาน
- สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สายและอุปกรณ์สั่งงานไร้สายได้
- อุปกรณ์รับประกัน 2 ปี เปลี่ยนสินค้าให้ทันทีที่มีปัญหา

Enclosure Design	
Color:	Frost white
Indicators:	Six zone LEDs, two status LEDs
Material:	Two-piece ABS molded plastic with Lexan™ graphics
Dimensions (H/WxD):	11.5 cm x 12.4 cm x 3 cm (4.7 in. x 4.9 in. x 1.2 in.)
Weight:	0.5 kg (1 lb.)
Environmental Considerations	
Relative Humidity:	0% to 85% noncondensing
Temperature (Operating):	-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)

Home Infotainment & Security Co.,

เลขที่ 412/24-26 เชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 0 5320 4569 โทรสาร 0 5320 4659